

Schellstart-Anleitung - PortoTube

Mit dem Pluggerz Protect & Communicate PortoTube kommunizieren Sie über das Sprechfunkgerät, während Ihr Gehör geschützt wird.

Anwendung

Headset Funksprechgerät mit Luftleitungsschlauch.

Der Filter

Das PortoTube-Headset enthält einen Flachfilter mit 17 dB Dämpfung. Die vollständigen Dämpfungswerte lauten wie folgt:

PORTOTUBE AMBIENT+M15

FREQ.	125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ	8000 HZ	SNR	H	M	L
A	19.4	18.1	17.0	16.8	17.5	17.8	18.2				
S	4.2	4.8	4.2	4.0	3.7	2.1	4.6	15	14	13	13
APV	15.2	13.3	12.8	12.8	13.8	15.7	13.6				

PORTOTUBE AMBIENT+ M20 / M25

FREQ.	125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ	8000 HZ	SNR	H	M	L
A	19.4	18.1	17.0	16.8	17.5	17.8	18.2				
S	4.2	4.8	4.2	4.0	3.7	2.1	4.6	15	14	13	13
APV	15.2	13.3	12.8	12.8	13.8	15.7	13.6				

Attenuation Pluggerz hearing Protector:

- A Average attenuation in dB
- S Standard deviation in dB
- APV Assumed protection value in dB

- SNR Single number rating
- H Protection value in high frequencies in dB
- M Protection value in medium frequencies in dB
- L Protection value in low frequencies in dB

Verwendung des Headsets

Sie können das Headset mit den Custom-Fit-Ohrstöpseln verbinden, indem Sie den Filter aus den Ohrstöpseln entfernen. Fassen Sie das Griffstück im Inneren des Ohrstöpsels und ziehen Sie ihn vorsichtig heraus. Drücken Sie dann den Lautsprecher des Headsets in die Öffnung des Ohrstöpsels. Die Ohrstöpsel sind korrekt am Headset angebracht, wenn die Spitze nach unten zeigt und die L/R-Markierung mit der L/R-Markierung am Headset übereinstimmt.

Achtung: dieses Kommunikationsset ist nur für eine Seite bestimmt. Verwenden Sie auf der anderen Seite zum Schutz den Gehörschutz mit Filter.

Diese Anleitung gilt nur für das Kommunikationsprodukt. Informationen über den Gebrauch und die Pflege des Gehörschutzes finden Sie in der Gebrauchsanleitung für Pluggerz Custom-Fit.

