

Démarrage rapide - Microphone

Avec le Pluggerz Protect & Communicate Microphone, écoutez de la musique, la navigation ou de la parole tout en protégeant votre ouïe. Le microphone permet de communiquer avec autrui.

Application

Pour l'écoute de musique, la communication bidirectionnelle au moyen d'un microphone, l'utilisation d'un walkie-talkie ou d'un système de navigation dans un environnement bruyant.

Le filtre

Le casque Microphone contient un filtre plat avec une atténuation de 17 dB. Les valeurs complètes d'atténuation sont les suivantes :

MICROPHONE AMBIENT + M15

FREQ.	125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ	8000 HZ	SNR	H	M	L
A	19.4	18.1	17.0	16.8	17.5	17.8	18.2	15	14	13	13
S	4.2	4.8	4.2	4.0	3.7	2.1	4.6				
APV	15.2	13.3	12.8	12.8	13.8	15.7	13.6				

MICROPHONE AMBIENT + M20 / M25

FREQ.	125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ	8000 HZ	SNR	H	M	L
A	19.4	18.1	17.0	16.8	17.5	17.8	18.2	15	14	13	13
S	4.2	4.8	4.2	4.0	3.7	2.1	4.6				
APV	15.2	13.3	12.8	12.8	13.8	15.7	13.6				


Atténuation Pluggerz hearing Protector:

A Average attenuation in dB
S Standard deviation in dB
APV Assumed protection value in dB

SNR Single number rating
H Protection value in high frequencies in dB
M Protection value in medium frequencies in dB
L Protection value in low frequencies in dB

Utiliser le casque


Vous pouvez connecter le casque aux bouchons d'oreilles Custom-Fit en retirant le filtre des bouchons d'oreilles. Saisissez la poignée dans le bouchon d'oreilles, puis retirez-le délicatement du bouchon d'oreilles. Ensuite, pressez le haut-parleur du casque dans l'orifice du bouchon d'oreilles. Les bouchons d'oreilles sont fixés correctement sur le casque lorsque la pointe est dirigée vers le bas et lorsque le marquage L/R correspond au marquage L/R sur le casque.



Raccordement à l'appareil

Le casque se raccorde, par exemple, à un téléphone, un système de navigation ou à un walkie-talkie équipé d'une prise jack 3,5 mm.

Attention : ce kit de communication est destiné à un seul côté. De l'autre côté, utilisez le protecteur auditif avec filtre de protection.



Spécifications techniques

Transducteur audio	Armature équilibrée
Impédance de haut-parleur	$\approx 50 \Omega$
Niveau de sortie (EN-352-10:2020)	82.5 dB
Microphone à électret	Druckempfindlich, Geräuschunterdrückung -50 dB +/- 3 dB
Raccordement selon la norme CTIA	
Certification	Certifications EN352-2 et EN352-10

Le présent manuel s'applique uniquement au produit de communication. Pour l'utilisation et l'entretien des protecteurs auditifs, consultez le mode d'emploi Pluggerz Custom-Fit.