

Démarrage rapide - PortoTube

Avec le Pluggerz Protect & Communicate PortoTube, communiquez via le walkie-talkie tout en protégeant votre ouïe.

Application

Casque walkie-talkie avec tuyau de conduction aérienne.

Le filtre

Le casque PortoTube contient un filtre plat avec une atténuation de 17 dB. Les valeurs complètes d'atténuation sont les suivantes :

PORTOTUBE AMBIENT+M15

FREQ.	125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ	8000 HZ	SNR	H	M	L
A	19.4	18.1	17.0	16.8	17.5	17.8	18.2				
S	4.2	4.8	4.2	4.0	3.7	2.1	4.6	15	14	13	13
APV	15.2	13.3	12.8	12.8	13.8	15.7	13.6				

PORTOTUBE AMBIENT+ M20 / M25

FREQ.	125 HZ	250 HZ	500 HZ	1000 HZ	2000 HZ	4000 HZ	8000 HZ	SNR	H	M	L
A	19.4	18.1	17.0	16.8	17.5	17.8	18.2				
S	4.2	4.8	4.2	4.0	3.7	2.1	4.6	15	14	13	13
APV	15.2	13.3	12.8	12.8	13.8	15.7	13.6				


Atténuation Pluggerz hearing Protector:

- A Average attenuation in dB
- S Standard deviation in dB
- APV Assumed protection value in dB

- SNR Single number rating
- H Protection value in high frequencies in dB
- M Protection value in medium frequencies in dB
- L Protection value in low frequencies in dB

Utiliser le casque

Vous pouvez connecter le casque aux bouchons d'oreilles Custom-Fit en retirant le filtre des bouchons d'oreilles. Saisissez la poignée dans le bouchon d'oreilles, puis retirez-le délicatement du bouchon d'oreilles. Ensuite, pressez le haut-parleur du casque dans l'orifice du bouchon d'oreilles. Les bouchons d'oreilles sont fixés correctement sur le casque lorsque la pointe est dirigée vers le bas et lorsque le marquage L/R correspond au marquage L/R sur le casque.



Attention : ce kit de communication est destiné à un seul côté. De l'autre côté, utilisez le protecteur auditif avec filtre de protection.

Le présent manuel s'applique uniquement au produit de communication. Pour l'utilisation et l'entretien des protecteurs auditifs, consultez le mode d'emploi Pluggerz Custom-Fit.