

# Démarrage rapide - Speaker

Avec le Pluggerz Protect & Communicate Speaker, écoutez de la musique, la navigation ou de la parole tout en protégeant votre ouïe.

## Application

Pour l'écoute de musique, la communication unidirectionnelle, l'utilisation d'un système de navigation dans un environnement bruyant (filaire).

## Le filtre

Le casque Speaker contient un filtre plat avec une atténuation de 17 dB. Les valeurs complètes d'atténuation sont les suivantes :

FREQ.	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	SNR	H	M	L
A	15.7	16.3	15.5	13.0	17.4	27.0	25.3	33.0	19.9	23.2	16.6	15.1
S	4.2	3.6	2.8	3.3	3.2	4.3	4.2	6.8	2.1	2.7	2.3	2.2
APV	<b>11.5</b>	<b>12.7</b>	<b>12.7</b>	<b>9.7</b>	<b>14.2</b>	<b>22.7</b>	<b>21.1</b>	<b>26.2</b>	<b>18</b>	<b>21</b>	<b>14</b>	<b>13</b>

### Atténuation Pluggerz hearing Protector:

A Average attenuation in dB

S Standard deviation in dB

APV Assumed protection value in dB

SNR Single number rating


H Protection value in high frequencies in dB

M Protection value in medium frequencies in dB

L Protection value in low frequencies in dB


## Utiliser le casque

Vous pouvez connecter le casque aux bouchons d'oreilles Custom-Fit en retirant le filtre des bouchons d'oreilles. Saisissez la poignée dans le bouchon d'oreilles, puis retirez-le délicatement du bouchon d'oreilles. Ensuite, pressez le haut-parleur du casque dans l'orifice du bouchon d'oreilles. Les bouchons d'oreilles sont fixés correctement sur le casque lorsque la pointe est dirigée vers le bas et lorsque le marquage L/R correspond au marquage L/R sur le casque.



## Raccordement à l'appareil


Le casque se raccorde, par exemple, à un téléphone ou à un système de navigation équipé d'une prise jack 3,5 mm.



# Spécifications techniques

Transducteur audio	Armature équilibrée
Impédance de haut-parleur	≈50 Ω
Niveau de sortie (EN-352-10:2020)	82.5 dB

## Raccordement



## Certification

Certifications EN352-2 et EN352-10

*Le présent manuel s'applique uniquement au produit de communication.  
Pour l'utilisation et l'entretien des protecteurs auditifs, consultez le mode  
d'emploi Pluggerz Custom-Fit.*